

## SETUP Menu

LC-Display Modell 2

Software 0.81

Majunke Michael

majunke@t-online.de

<http://www.majunke.onlinehome.de>

13.03.01

Menu\_MAIN

0

Hauptmenu
SETUP

Ins Menu gelangt man durch drücken des Taster2 direkt nach Einschalten des Gerätes oder im laufenden Betrieb durch gleichzeitiges drücken von Taster1 UND Taster2.

Menu\_Haupt\_1

1

Untermenu 1
UART BEL
TASTER NEXT

Taster2

UART = Einstellungen für die serielle Schnittstelle

TASTER = Einstellungen für Taster

BEL = Einstellungen für Beleuchtung

Menu\_UART\_Haupt

2

UART	
BAUD	
FLUSS	BACK

Taster1

BAUD = Baudrate einstellen  
FLUSS = Handshake auswählen

Menu\_UART\_BAUD\_1

2\_1

BAUD	
"2.4"	BACK
"9.6"	NEXT

Taster1

Menu\_UART\_BAUD\_2

2\_2

BAUD2	
"14.4"	BACK
"19.2"	"38.4"

Taster4

Menu\_UART\_FLUSS

2\_3

Fluss	
CTS	BACK
SOFTWARE	

Taster2

Standard 38400Baud und CTS

Menu\_Taster\_Haupt

3

Taster	BACK
Prellzeit	" - "
" + "	" - "

Taster2

Festlegen der Entprellzeiten. Dadurch kann eine optimale Anpassung an die Taster vorgenommen werden. Ein größerer Wert erhöht die Zeit die zwischen 2 Tastendrücker vergehen muß. Mögliche Werte 4-13.  
Standard = 8

Menu\_Bel\_Haupt

4

Beleuchtung	BACK
MODUS	HELLIGKEIT

Taster3

Modus = Beleuchtungsmodus einstellen  
Helligkeit = genaues anpassen der Beleuchtungsanschaltswelle

Menu\_Bel\_Modus

4\_1

Bel-Modus	BACK
AN	AUS
AUS	AUTO

Taster 1

Stellt den Zustand der Beleuchtung nach Neustart des Displays ein. AN bedeutet keine Helligkeitssteuerung und IMMER AN. Die Standarteinstellung ist AUTO was die automatische Beleuchtung einschaltet.

Menu\_Bel\_Schwelle

4\_2

Bel-Schwelle	BACK
SCHALTWERT	" - "
" + "	" - "

Taster 2

Bei welcher Helligkeit schaltet sich Beleuchtung ein. Werte von 245 - 0 sind möglich. Standard = 120  
(vorher grobes einregeln mit Poti auf der Platine)

Menu\_Haupt\_2

5

Untermenu 2
AD-WAND      BACK
INFO            EXIT

Taster4

AD-WAND = in Vorbereitung, später für den freien AD-Eingang vorgesehen

INFO = zur Zeit Interne Statusinformationen

Menu\_AD\_Haupt

6

AD-Wandler
BACK

Taster1

In Vorbereitung

Menu\_Info\_Haupt

7

Info
BAUD=      BACK
FLUSS=
BEL=
TIMER=

Taster2

Interne Statusinformationen